

CA-21300



参数及功能
功放构成：变压器电源+H3类放大器+HI-FI前置器。
1、 输出功率（RMS）★：8Ω单通道1300W，4Ω/2Ω单通道2000W
2、 输出电压<±5%：100V
3、 AGC保护，自动恒功率输出：有
4、 方波保护，自动调控无方波输出：有
5、 自动静噪，无声时切断输入噪音：有
6、 智能保护，自动恢复正常工作：有
7、 智能风机，自动实时温控转速：有
8、 信号并联，A/B（A/B A/C C/D）：有
9、 输入阻抗：20KΩ（平衡/单通道） 10 KΩ（不平衡/两通道并联）
10、整机增益：0.775V/38dB/35dB/32dB（每通道可独立调整）
11、通道分离：>60dB（8Ω / 1KHz）
12、转换速率/阻尼系数：>20V/us（8Ω 1KHz）/>300（8Ω 1KHz）
13、信噪比/频率响应：>100dB（A计权）/<±0.5dB（8Ω 30W 20-20KHz）
14、总谐波失真/互调失真：<0.08%（8Ω 30W）/< 0.3%（8Ω 30W）
15、电源工作电压/电流：AC180V-250V/50Hz / 0.4-16A（RMS）
16、整机效率/开机电流：60%（8Ω 1KHz），开机软启动电流：< 8A
17、智能数字保护功能：直流、过载、低阻、短路、过热、开/关机
18、前面板界面：电位器×2，信号灯×2，削峰灯×2，保护灯×2，电源灯×1，方形小开关×1
19、后面板输入/输出接口：电源输入（三芯）×1，信号输入XLR（母）×2，功率输出（四芯）×2
20、尺寸（宽/高/深）：483mm×88mm(2U)×475mm（包含把手和后部支撑）
21、重量（净重）：23kg
★输出功率（RMS总谐波失真1%）：双通道同步测量（使用）时输出功率为单通道标称功率的80%
带AGC功能测试时单声道输出功率为标称功率的80%